



BY TENNANT COMPANY

AUTOLAVEUSES - ACCOMPAGNÉES



i-mop[®] Lite i-mop[®] XL Plus

Lite

XL Plus

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1400 m²/h

1800 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

jusqu'à 60 min

jusqu'à 70 min

TEMPS DE CHARGE
(100 % DE CHARGE)

jusqu'à 135 min

jusqu'à 300 min



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA.



ENTREPRISES DE PROPRETÉ



SANTÉ



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



DESIGN PLIABLE ET LEGER,
FACILE A TRANSPORTER ET A
RANGER.



COMMANDES SIMPLES ET
INTUITIVES FACILITENT
L'UTILISATION



BATTERIE LITHIUM-ION
PERMETTANT UNE RECHARGE
RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		i-mop Lite LPTB03755	i-mop XL Plus LPTB03756
PERFORMANCE			
Productivité théorique max	m²/h	1400	1800
Largeur de travail	mm	370	460
Capacité du réservoir d'eau / récupération de solution	l	3/4	4/6
Autonomie de la batterie	min	60	70
Temps de charge de la batterie (100 % de charge)	min	135	300
Tension	V	18	24,2
Puissance d'aspiration	W	170/250	600/700
Pression de brosse	kg	13	22.5
Largeur suceur	mm	370	470
Vitesse max	km/h	3.6	3.6
Niveau sonore (pour l'oreille de l'opérateur)	dB	68	79,6
Poids	kg	(avec batterie et eau) 16,5 - (sans batterie et eau) 11,8	(avec batterie et eau) 26,7 - (sans batterie et eau) 19,3
Dimensions (LxIxH)	mm	340x430x1200	350,5x480x1199

EQUIPEMENT STANDARD

	i-mop Lite	i-mop XL Plus
BROSSE		
BROSSE BLEU, MOYEN (QUANTITÉ 2)	SPPV02798	SPPV02773
PARE-ÉCLABOUSSURES		
PARE-ÉCLABOUSSURE (QUANTITÉ 2)	MPVR14040	KTRI06877
LAMES SUCEUR		
LAME LINATEX AVANT	MPVR14024	MPVR14007
LAME LINATEX ARRIÈRE	MPVR14026	MPVR14009

CONSOMMABLES (Références disponibles sur la liste des prix)

BROSSE	PORTE DISQUE	DISQUE/PADS	PARE-ÉCLABOUSSURES	LAMES SUCEUR
				

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	WEIGHT	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie LITHIUM-ION 14Ah BAAC00222 (i-mop Lite)	1	18.0 V 14 Ah	29x14.5x10 cm	1,19 Kg	60 min	Chargeur de batterie BACA00343
Kit batterie LITHIUM-ION 8,8Ah BAAC00219 (i-mop XL Plus)	1	24.2V, 8.8 Ah (x2)	15.8x13.6x9.5 cm (x2)	1,7 Kg (x2)	70 min	Chargeur de batterie BACA00341

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE RECOMMANDÉS